SIEMENS

## Data sheet 6ES7374-2XH01-0AA0

SIMATIC S7-300, Simulator module SM 374, for simulation of 16 inputs or 16 outputs or 8 inputs and 8 outputs 16 switches, 16 LEDs

Mobile: 00989122160416
00989124094952
Office: 00982136610286
00982136610801

| | |
|---|---|
| **General information** | |
| Product type designation | SM 374 |
| **Input current** | |
| from backplane bus 5 V DC, max. | 80 mA |
| **Power loss** | |
| Power loss, typ. | 0.35 W |
| **Digital inputs** | |
| Number of digital inputs | 16; Switch |
| **Digital outputs** | |
| Number of digital outputs | 16; LEDs |
| **Analog inputs** | |
| Number of analog inputs | 0 |
| **Analog outputs** | |
| Number of analog outputs | 0 |
| **Potential separation** | |
| Potential separation digital inputs | |


Subject to change without notice
© Copyright Siemens

Created in Master PDF Editor

| | |
|---|---|
| • between the channels and backplane bus | No |
| Potential separation digital outputs | |
| • between the channels and backplane bus | No |

| Dimensions | |
|---|---|
| Width | 40 mm |
| Height | 125 mm |
| Depth | 120 mm |

| Weights | |
|---|---|
| Weight, approx. | 190 g |

**last modified:** 05/28/2020

Created in Master PDF Editor


© Copyright Siemens